

Защитные ограждения условно не показаны

Б-Б

Дополнительное место
под счетчики ФАВ

Вводной разъединитель
РЕ19-35-31150 250А

Вводной
автоматический
выключатель ВА57-35-250А

Шкаф собственных нужд
(по заказу)

Трансформаторы тока
ТШП-0,66-1

Фидеры ОЛ ВА57-35(ВА04-36)

Крепление для кабеля ОЛ


Шина Al 20x4 (320 А)
Шина Cu 20x3 (275 А)

Место под установку ОПС или
доп. счетчиков ФАВ (до 4 шт.)

Сборные шины Al 60x6 (870 А)
(по заказу Cu 60x6 (1125А))

Шина PEN Al 40x5 (540 А)
(по заказу Cu 40x5 (700 А))

А-А (1 : 5)



Расширители ФАВ Al 20x4 (320 А)
(по заказу Cu 20x3 (275))

- Отсек РУНН показан условно, полная комплектация согласно электрическим схемам / опросному листу.
- Кол-во ФАВ показана для ВА без доп. контактов.
- Все токоведущие части закрываются с фасада съёмными защитными ограждениями (фальш-панели). Демонтаж ограждений возможен только с применением инструмента.
- На виде условно показана система TN-C, в зависимости от заказа может быть выполнена система TN-C-S и TN-S. Если не оговорено опросным листом или схемой по умолчанию выполняется система TN-C, в этом случае:
- Сдвинутый нулевой рабочий и нулевой защитный проводник маркирован "синей" и "желто-зеленой" маркировочной лентой и знаком PEN с двух сторон.
- Для исключения ошибочных действий персонала обозначение и номера отходящих коммутационных аппаратов по однолинейной схеме выполнены на несъёмных частях в непосредственной близости к аппаратам. На фальш-панели нанесены таблички <Фидер №> для нанесения непосредственного наименования на объекте.
- Сумма токов линий, находящихся в работе, не должна превышать номинальный ток силового трансформатора

КТПК.24.02.00В0							
Изм/Лист				Установка оборудования РУНН			
Разраб.				КТПК-Т(П)-10.100 кВА			
Пров.				Вид общий			
Т. контр.				Лист			
Доп. графа				Листов 1			
Н. контр.				ОАО "СЭТ"			
Утв.							