

Б-Б
Дополнительное место
под счетчики ФАВ

Вводной разъединитель
РЕ19-43-31150 1600А

Вводной
автоматический
выключатель ВА55-41-1000А

Шкаф собственных нужд
(по заказу)

Трансформаторы тока
ТШП-0,66 с окном 103х11

Фидеры 0/1 ВА57-35(ВА04-36)

Крепление для кабеля 0/1


Шина Al 60x8 (1025 А)
Шина Cu 50x6 (955 А)

Место под установку ОПС или
доп.счетчиков ФАВ (до 4 шт.)

Сборные шины Al 60x8 (1025 А)
(по заказу Cu 60x6 (1125 А))

Шина PEN Al 60x6 (870 А)
(по заказу Cu 60x6 (1125А))

А-А (1 : 5)



Расширители ФАВ Al 20x4 (320 А)
(по заказу Cu 20x3 (275 А))

- Отсек РУНН показан условно, полная комплектация согласно электрическим схемам / опросному листу.
- Кол-во ФАВ показана для ВА без доп. контактов.
- Все токоведущие части закрываются с фасада съёмными защитными ограждениями (фальш-панели). Демонтаж ограждений возможен только с применением инструмента.
- На виде условно показана система TN-C, в зависимости от заказа может быть выполнена система TN-C-S и TN-S. Если не оговорено опросным листом или схемой по умолчанию выполняется система TN-C, в этом случае:
- Сдвинутый нулевой рабочий и нулевой защитный проводник маркирован "синей" и "желто-зеленой" маркировочной лентой и знаком PEN с двух сторон.
- Для исключения ошибочных действий персонала обозначение и номера отходящих коммутационных аппаратов по однолинейной схеме выполнены на съёмных частях в непосредственной близости к аппаратам. На фальш-панели нанесены таблички <Фидер №___> для нанесения непосредственного наименования на объекте.
- Сумма токов линий, находящихся в работе, не должна превышать номинальный ток силового трансформатора

					КТПК.24.02.00-04В0				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка оборудования РУНН КТПК-ТП(П)-630 кВА	Лист	Масса	Масштаб	
Разраб						0	-	1:10	
Пров									
Т. контр.									
Доп. графа					Вид общий	Лист	Листов 1		
Н. контр.						ОАО "СЭТТ"			
Утв									